取扱説明書

アクティブスピーカー

Model PA-2

はじめに

このたびは、フォステクス製品 Model PA-2をお買い上げ頂き、まことに有り難うございます。

PA-2は、音響専門メーカーであるフォステクスの卓越した技術により開発された本格アクティブスピーカーです。構成は、力強い低音を再生する大口径100mmウーハーとナチュラルな音質が定評の19mmソフトドーム・ツィーターを木製エンクロージャーに搭載し、さらには高性能パワー・アンプを２台使い、ウーハー／ツィーターを駆動するバイ・アンプ方式です。左右が同一のスピーカーなので、片側のみにアンプをのせた多くのアクティブスピーカーと異なり、左右のスピーカーが同じ音質なので、よりリアルな音場再生が可能です。

便利にお使いいただけるよう、手元で左右のスピーカーの音量を一括して調整出来るボリュームコントローラーPC-1と、電源を一括ON/OFFできる電源タップを付属して、使い勝手を良くしました。

メディアプレーヤーやPCを接続してリアルな音場で音楽を楽しんだり、薄型テレビに接続して内蔵スピーカーでは味わえないような迫力のサウンドに浸れるなど、幅広い用途でご使用いただけます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用ください。
なお、この取扱説明書には製品保証書が印刷されています。紛失しないよう大切に保管してご使用ください。

FOSTEX®

安全上のご注意

ここでは、本機をご使用になる上での安全に関する項目を記載してあります。
あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、ここに記載されている事項をお守りいただくものです。本機をご使用の前には必ずお読みください。

⚠警告

この表示の欄に記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示の欄に記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について

本書、および製品の表示には、あなたや他の人々へ与える危害や財産の損害を未然に防ぎ、本機を安全にご使用いただくために、警告または注意を促す絵表示を使用しています。これらの絵表示の意味をよく理解してから本書をお読みください。

絵表示の例

△記号は、注意しなければばらない内容（警告も含みます）を表示しています。具体的な注意事項は△の中や近くに絵や文章で表示しています（上図の例は「感電注意」を示しています。

⃠記号は、禁止内容（してはいけないこと）を示しています。具体的な禁止事項は⃠の中や近くに絵や文章で示しています（上図の例は「分解禁止」を示しています。

●記号は、強制内容（必ずすること）を示しています。具体的な強制事項は●の中や近くに絵や文章で示しています（上図の例は「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています。

⚠ 警 告

異常が発生した場合

●万一、煙りが出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに機器本体の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。異常がなくなったことを確認して販売店または当社営業窓口へ修理の依頼をしてください。お客様ご自身での修理は大変危険ですので、絶対にお止めください。

●万一、機器内部に水や異物が入った場合には、すぐに機器本体の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて販売店または当社営業窓口へ修理の依頼をしてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

●電源コードの断線、芯線の露出などコードが傷んだ場合には、販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

●万一、機器を落としたり、カバーを破損した場合には、すぐに機器本体の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて販売店または当社営業窓口へ修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

設置する場合

●機器本体に直接水のかかる場所には置かないでください。火災・感電の原因になります。特に屋外での使用（雨天、降雪時、海岸、水辺）にはご注意ください。

●機器本体の上に花瓶、コップや水などの入った容器、または小さな金属物類を置かないでください。何らかの理由で水がこぼれたり、中に金属物が入ったりした場合、火災・感電の原因になります。

使用する場合

●本機の分解・修理・改造は絶対にしないでください。また、本体カバーは絶対に外したりしないでください。火災・感電の原因になります。

●雷が鳴り出したら、電源プラグには絶対に手を触れないでください。感電の原因になります。

●電源コードの上に重いものを載せたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードが傷付いて火災・感電の原因になります。

●電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、あるいは加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因になります。

●機器本体または取扱説明書に表記されている電源電圧 (家庭用100ボルト) 以外の電源では使用しないでください。なお、電源プラグは電源コンセントに確実に差し込んでご使用ください。火災・感電の原因になります。

⚠ 注 意

設置する場合

●油煙や湯気の当たるような場所、あるいは湿気やホコリの多いところに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

●電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

●本機をぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

●窓を閉め切った車の中や、直射日光が長時間当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

●設置場所を移動したり、運搬するときなどは、落下させないよう慎重に行ってください。

●本機を移動する場合には、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、接続されている外部機器の接続ケーブルを外してから行ってください。コードが傷付き、火災・感電の原因となることがあります。

使用する場合

●本機に他のオーディオ機器を接続する場合には、必ず本機および接続する機器の電源を切り、接続する機器の説明書をよく読んで、説明に従って正しく接続してください。また、接続に使用するケーブルなどは指定されたケーブルを使用してください。

●本機の電源を入れる前には音量（ボリュームなど）を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害の原因となることがあります。

●本機を長期間（一ヶ月以上）使用しない場合には、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。接続したままにしておくと、火災・感電の原因になることがあります。

●濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因となることがあります。

●電源が入った状態で、本機を布やふとんなどで被ったりしないでください。熱がこもり、火災の原因となることがあります。

●大きなモニター音で長時間モニターするのはお止めください。聴力障害の原因となることがあります。

製品をお手入れする場合

●本機をお手入れする場合には、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差し込んだまま行うと、感電の原因となることがあります。

●5年に一度位は、機器内部の清掃が必要です。販売店または当社営業窓口へご相談ください。長期間掃除しないと内部にホコリがたまり、そのまま使用すると火災・感電の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨時期の前に行うと、より効果的です。

その他のご注意

●本機の近くで携帯電話を使用すると、機器にノイズが入ることがあります。携帯電話のご使用は、本機から離れた場所で行ってください。

●この製品をラジオやテレビの近くで使用すると、ノイズや雑音が生じることがあります。このような場所には、本機をラジオやテレビから離してご使用ください。

スピーカー各部の名称と機能



1. パワー・インジケーター
   電源スイッチをオンすると、点灯します。

2. RCA入力端子
   外部機器からの出力を接続します。

3. TSフォーン入力端子
   外部機器からの出力を接続します。ボリュームコントローラ使用時、本端子は使用しません。

   <注意>：TSフォーン入力端子にはスイッチ付きのジャックを採用しています。TSフォーン・ジャックにプラグが挿さった状態では、RCAピン・ジャックからの入力を受け付けません。

4. VOLUME つまみ
   本機の出力を調整します。

5. ヒート・シンク

   <注意>：長時間本機を使用すると、ヒート・シンクが加熱します。加熱したヒート・シンクには、直接手を触れないでください。火傷することがあり、大変危険です。

6. 電源スイッチ
   本機の電源をオン／オフします（フロントにあるパワー・インジケータが点灯／消灯）。

7. 電源ケーブル

お手入れする場合の注意

ユニット面／エンクロージャーの清掃は慎重に！

- PA-2には、サラン・ネットなどユニット表面を保護するグリル・カバーは付属していません。
  そのため、ユニット表面にほこりなどが付着した場合には、柔らかいハタキなどで軽く払い取ってください。直接手で振動板に触れたり、濡れた布や雑巾などで触れないようご注意ください。
- エンクロージャー表面の汚れは、柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、水分をよく絞ってから拭くようにしてください。
  シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。

主な規格

<スピーカー部>	
エンクロージャー	バスレフ方式
ユニット構成	2ウェイ
内蔵ユニット	100mmウーハー（防磁型） 19mmソフトドーム・ツィーター（防磁型）
インピーダンス	4Ω
再生周波数帯域	60Hz～30kHz
クロスオーバー周波数	1.5kHz
エンクロージャ容積	約 2.8ℓ



<アンプ部>	
最大出力	ウーハー＝18W、ツィーター＝18W
インプット	φ6mmTSフォーン・ジャック（アンバランス、スイッチ付） RCAピン・ジャック（アンバランス）
定格入力レベル	-10dBV(RCA)、-10dBV(TSフォーン)
入力インピーダンス	54kΩ以上
高調波歪率	0.05% (12W時)、4Ω 20Hz～20kHz
S/N	75dB、20Hz～30kHz、not weighted

<一　般>	
外形寸法	144(W)×220(H)×180(D)mm
本体質量	約 3.56kg
電源/消費電力	AC 100V/40W

<同梱品>
・ボリュームコントローラ
・スイッチ付2個口電源タップ
・RCAケーブル×2
・ステレオミニケーブル×1

＊ 製品の規格および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。



ブラケットの取り付け

<注意>
本機をブラケットに取り付けて壁などへ設置する場合には、専門の業者に工事を依頼してください。フォステクスはブラケット使用に起因する事故や災害に関しましては一切責任を負いかねます。

<注意>
本機をブラケットに取り付ける場合には、必ず指定の長さのネジを使用して確実に締めてください。落下、怪我や破損など事故の原因となることがあります。

本機をブラケットに取り付ける場合には、下図に従い適切な長さのネジを使用して、底面にある4箇所のブラケット取り付け用埋め込みナット（M5）に取り付けてください。ブラケットの取扱については、ブラケットの取扱説明書に従ってください。

■ 断面図



※ 推奨ネジ長さ（ブラケット取り付け部厚さ 1mm 時）



接続例

1） PCとの接続

PCのヘッドフォン出力を付属のステレオミニケーブルを使用してボリュームコントローラー INPUT端子に接続してください。次に、ボリュームコントローラーのL/R OUTPUTを付属のRCAケーブルを使用して左右それぞれのスピーカーのRCA INPUTに接続してください。



2） TVとの接続

TVのヘッドフォン出力を付属のステレオミニケーブルを使用してボリュームコントローラー INPUT端子に接続してください。次に、ボリュームコントローラーのL/R OUTPUTを付属のRCAケーブルを使用して左右それぞれのスピーカーのRCA INPUTに接続してください。



アフターサービスについて

- 製品の保証書は、下記欄に印刷されています。お買い上げの際に、販売店で所定の事項を記入してお渡しします。
  記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年です。期間中は保証書の規定に基づいて、当社のサービス部門が修理致します。
  詳細については、下記「無償修理規定」をご覧ください。
- 保証期間を過ぎてしまった場合、または保証書を紛失した場合の修理については、お買い上げの販売店または当社営業窓口へご相談ください。
- 保証期間をすぎてしまった場合でも、修理によって機能が維持で得きる場合には、お客様のご要望により有料修理致します。修理金額の見積もり／修理期間などについては、お買い上げの販売店または当社営業窓口へご相談ください。
- この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 当社営業窓口の所在地、電話番号などは、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

無償修理規定について

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合には、弊社サービス部門が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、
   (1) 製品と保証書をご持参の上、本製品の取扱代理店、または弊社サービス部部門へ修理をご依頼ください。
   (2) 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご贈答品などで所定事項の記入がない場合、電源周波数の異なる地域へのご転居の場合には、弊社サービス部門へご相談ください。
4. つぎの場合には、保証期間内でも有償修理となります。
   (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
   (2) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
   (3) 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
   (4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。
   (5) 異常摩耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品による故障および損傷。
   (6) 特殊業務または特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷。
   (7) 電源周波数の変更、およびメンテナンス。
   (8) 保証書のご提示がない場合。
   (9) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、取扱い店（印）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
5. 保証書は、日本国内のみにおいて有効です。
   This guarantee is valid only in Japan.
6. 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

* この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、本製品の取り扱い店、または弊社サービス部門へお問い合わせください。

* 保証期間経過後の修理、補修用性能備品の保有期間については、前述の「アフターサービスについて」をご覧ください。

FOSTEX

保　証　書

このたびフォステクス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。
本書をご提示の上、取扱販売店または当社営業窓口へ修理を依頼ください。

保　証　期　間　1　年	
機　種　名　および　型　番	Model **PA-2**
機　番	

	ご住所	〒 ☎
	ご氏名	
お買い上げ日		平成　年　月　日
販売店	店　名 住　所 電　話	社　印 ☎

フォステクス　カンパニー
〒196-0021　東京都昭島市武蔵野3-2-35
☎ 042-545-6111（代）

・ご販売店さまへのお願い　必ず太枠内の所定事項を記入捺印の上、お客様にお渡しください。
・お客さまへのお願い　保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内の記載がないときには、「領収書」または「納品書」などといっしょに本書を提出してください。

FOSTEX フォステクス　カンパニー
国内営業 グループ
〒196-0021　東京都昭島市武蔵野 3-2-35　☎042-546-6355　FAX. 042-546-6067

© PRINTED IN CHINA MAR. 2011 XXXXXX